

# MAXON – гарантия качества и надежная связь!

## Серия Maxon SL1000

### Профессиональные радиостанции

- Современный дизайн
- 16 программируемых каналов со сканированием
- Li-ионный аккумулятор большой емкости 1500 мА·ч в комплекте
- Улучшенное качество звука
- Прочная, компактная, легкая конструкция – поликарбонатный корпус
- Экстренный вызов
- Защита паролем
- Широкий выбор аксессуаров
- Соответствует требованиям военного стандарта MIL-STD-810 и IP54/55
- Гарантия 2 года

Развивая успех в создании профессиональных радиостанций, компания MAXONCIC рада представить новую модель SL1000 программируемых портативных радиостанций диапазонов UHF и VHF.

Модель SL1000 – следующий шаг в развитии хорошо зарекомендовавшей себя, не требующей лицензии модели PMR446 S5 – профессиональное решение задач связи.

Модель SL1000 проста в эксплуатации и рассчитана на условия повседневного использования. Конструкция защищена от пыли и воды, что делает SL1000 незаменимой в решении повседневных задач.

Радиостанция обладает литым поликарбонатным корпусом, эргономичным дизайном, проста и удобна в использовании.

Это идеальное малобюджетное средство связи для применения в различных сферах деятельности, например: в милиции, в пожарных службах, на скорой помощи, на железных дорогах, в охранных и строительных компаниях.

В комплект модели SL1000 входит Li-ионный аккумулятор емкости 1500 мА·ч, который обеспечивает бесперебойную работу в течение длительного времени без перезарядки, что удобно для работников с длительной рабочей сменой. Li-ионные аккумуляторы легки и работают без «эффекта памяти», характерного для традиционных Ni-Cd и Ni-металлогибридных химических аккумуляторов.

Радиостанция в стандартной комплектации имеет быстрое зарядное устройство и широкий выбор аксессуаров для различных нужд.



# Серия Maxon SL1000

## Технические характеристики



### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот	VHF (V2): 148-174 МГц UHF (U2): 440-470 МГц
Кол-во каналов	16 (полностью программируемые)
Шаг частотной сетки	12,5 кГц, 25 кГц (программируемый)
Режим работы	Полудуплексный
Импеданс антенны	50 Ом
Частотные кодировки	CTCSS/DCS
Питание	Номинальное 7,5 В пост. тока
Потребление тока	
Режим передачи:	<2 А при выходной мощности передатчика 5 Вт
Режим приема:	<80 мА в режиме ожидания (с отключенным звуком) и включенной системой экономии аккумулятора <300 мА со 100% уровнем звука
Срок работы аккумулятора	> 15 ч при 5 Вт с комплектом аккумуляторов 1500 мА·ч в режиме 90:5:5
Масса	270 г с аккумулятором и антенной
Габариты, мм	42(Г) x 59 (Ш) x 129 (В) с аккумулятором, без антенны и поясного карабина
Выходная мощность передатчика	высокий / низкий уровень 5 / 1 Вт
Чувствительность приемника	UHF: не хуже -117 дБм VHF: не хуже -118 дБм
Выходная мощность аудио	600 мВт (внешний 4-омный громкоговоритель) 600 мВт (встроенный 4-омный громкоговоритель)

### УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Допустимый диапазон температур	-30 ... +60 °C
Защита корпуса ЭМС	Защита от воды и пыли по IP54 Директива по ЭМС 89/336/ЕЕС; ETSI EN 301 489-1/-5
Безопасность	Директива LV 73/23/ЕЕС; ETSI EN 60950-01
Влажность	EIA/TIA 603 (95%)

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Портативная радиостанция SL1000  
1500 мА·ч Li-Ion аккумуляторная батарея  
Быстрое зарядное устройство  
Поясная клипса  
Антенна  
Руководство пользователя

Приведенные выше характеристики являются типичными и были измерены при стандартных условиях работы, поэтому не могут быть предметом каких-либо обязательств со стороны изготовителя. Мы постоянно совершенствуем нашу продукцию и в связи с этим оставляем за собой право вносить изменения в ее технические характеристики без предварительного оповещения пользователей.

### АКСЕССУАРЫ

Имеются также и дополнительные аксессуары. Полный перечень будет направлен Вам по запросу.

#### Аккумуляторы

BTL 1501L – 1500 мА·ч Li-ионный аккумулятор

#### Зарядные устройства:

CHL 100L-03 – быстрое зарядное устройство на 6 аккумуляторов

CHL 100L – одиночное быстрое зарядное устройство

#### Аудио аксессуары:

MA100-01 – уменьшенный петличный микрофон

MA100-02 – стандартный петличный микрофон

HS100-01 – ушной телефонный зажим со встроенным микрофоном и тангентой

#### Антенны

SL1102 ANT: 931-130016AA

SL1104 ANT: 931-130012AA

#### Аксессуары для ношения:

LC-SL1000-01 – мягкий кожаный чехол

LC-SL1000-02 – жесткий кожаный чехол

CA1470 – водонепроницаемый пакет

**Эксклюзивный Дистрибьютор  
MAXON на территории России  
Компания ООО «ВИАГЛОБ»  
Адрес: Россия, 107140,  
Москва, ул. Верхняя Красносельская,  
д. 2/1, корп. 2**

**Тел.: +7(495) 980-99-47**

**Факс: +7(495) 775-07-06**

**e-mail: sales@maxoncic.ru**

**www.maxoncic.ru**

**maxoncic** EUROPE

Maxon SL1000